	A		C
1	GND	1	GND
2	+5v	2	+5v
3	-12v	3	+12v
4	DMARDY	4	~EOT
5	A0	5	~MEMR
6	A1	6	~MEMW
7	A2	7	~I/OR
8	A3	8	~I/OW
9	A4	9	HOLD
10	A5	10	HLDA
11	A6	11	INT
12	A7	12	INTE
13	A8	13	READY
14	A9	14	WAIT
15	A10	15	~RES
16	A11	16	~IRQ7
17	A12	17	~IRQ6
18	A13	18	~IRQ5
19	A14	19	~IRQ4
20	A15	20	~IRQ3
21	D0	21	~IRQ2
22	D1	22	~IRQ1
23	D2	23	~IRQ0
24	D3	24	~DMA1
25	D4	25	~DACK1
26	D5	26	~DMA2
27	D6	27	~DACK2
28	D7	28	~DMA3
29	SYNC	29	~DACK3
30	CLK	30	INTA
31	+5v	31	+5v
32	GND	32	GND

I/O	Port Numbers
60-6E	Parallel Ports
70-7F	DMA Controller
80-8F	Serial Ports
90-93	8253 Timer
FE	8214 Interrupt Status
FF	Bank Switch

	Interrupts
IRQ 0	8253 Timer
IRQ 1	Serial Port RxREADY
IRQ 2	
IRQ 3	
IRQ 4	
IRQ 5	
IRQ 6	
IRQ 7	